

**PRODUTTORE**

Jaquar and Company Private LTD
viale Vittorio Veneto, 6 - 20124 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 66703934
www.jaquar.com
italy.sales@jaquar.com

LINEA

Miscelatore elettronico a fotocellula per lavabo.

COD. ARTICOLO

SNR-CHR-51445PKB10

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore elettronico a fotocellula per lavabo Jaquar mod. BLUSH SENSOR cod. art. SNR-CHR-51445PKB10 con alimentazione esterna a batteria.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore elettronico a fotocellula per lavabo Jaquar mod. BLUSH SENSOR cod. art. SNR-CHR-51445PKB10 con alimentazione esterna a batteria.

Fornitura e posa di rubinetto elettronico a fotocellula per lavabo mod. BLUSH SENSOR cod. art. SNR-CHR-51445PKB10 con corpo base e bocca di erogazione in ottone cromato, acqua d'ingresso fredda o premiscelata, comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza, alimentazione elettrica esterna a batteria al litio 6V a lunga durata, elettrovalvola bistabile micro 6V integrata, aeratore con limitatore di portata, scatola di controllo, porta batteria a tenuta stagna, valvole di ritegno, flessibile inox di alimentazione e kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza rubinetto: 215 mm; distanza orizzontale tra interasse corpo e interasse punto di erogazione: 135 mm; distanza verticale tra piano lavabo e interasse punto di erogazione: 135 mm; attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza; temperatura massima di funzionamento: 65 °C; collegamento ingresso acqua: 3/8" BSP, 10 mm; portata a 3 bar: 9,50 LPM; tenuta all'acqua: 10 bar (Pass); resistenza alla pressione: 15 bar (Pass); pressione di funzionamento: 1-5 bar; composizione lingotti di ottone (IS: 1264-1997): Cu (58,0-63,0), Sn (0-1,0), Pb (0,5-2,5), Ni (0-1,0), Al (0,2-0,8), Mn (0,0-0,5), totale impurità (0-2,0), Zn (resto); composizione asta in ottone (IS: 319-1989): Cu (56,0-59,0), Pb (2,0-3,5), Fe (0-0,35), impurità totale (0-0,7), Zn (resto); composizione tubo in ottone (IS: 407-1996): Cu (62,0-65,0), Pb (0,0-0,3), Fe (0,0-0,01), impurità totale (0,0-0,6), Zn (resto); tensione nominale: 6 Volt DC; basso consumo energetico: impulsi bi-stabili; classificazione IP > protezione anti-intrusione (scatola di controllo): IP 65; protezione anti-intrusione (occhio del sensore): IP67; campo di rilevamento: 100-300 MM, valore predefinito: 150-180 MM; tipo di alimentazione: elettrica a batteria 6 Volt (Duracel 4*1,5V AA cell); spessore placcatura: 10 micron (nichel) e 0,3 micron (cromo); test su finiture: 500 ore in nebbia salina; dimensioni aeratore: WRAS, ACS approvato (M16,5x1); tipi di finiture: bronzo antico (ABR), rame antico (ACR), cromo fumé (BCH), nero opaco (BLM), oro polvere (GDS), oro pieno (GLD), grafite (GRF), finitura in acciaio inossidabile (SSF) e bianco opaco (WHM).

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo lo scarico automatico e la predisposizione delle tubazioni sottotraccia, mentre sono inclusi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione sul piano tramite il kit di fissaggio, il tubo di collegamento, il collegamento del flessibile con connessione alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2", il fissaggio a

muro del porta batteria tramite i tasselli in dotazione, il collegamento del cavo al connettore del porta batteria/alimentatore, la verifica che la finestra del sensore sia pulita rimuovendo eventuali ostacoli di fronte ad esso, l'inserimento della batteria nel porta batteria collegando l'alimentatore alla presa di corrente, i filtri, i componenti plastici, le gomme, le guarnizioni, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti nell'aeratore tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, le eventuali opere provvisorie, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

